

# Instrukcja

## 1. Pilot



A – naciśnięcie włącza / wyłącza rejestrator

B – naciśnięcie włącza / wyłącza nagrywanie video 720p'

C – naciśnięcie robi zdjęcie; przytrzymanie 3 sekundy włącza nagrywanie 1080p, kliknięcie wyłącza nagrywanie

D – naciśnięcie włącza / wyłącza tryb detekcji ruchu; przytrzymanie 5 sekund formatuje kartę pamięci

## 2. Funkcje

Wykonanie każdej operacja jest sygnalizowana wibracjami i czerwoną diodą. Pilot na pełnej baterii i przy sprzyjających warunkach działa w odległości do 15 m.

### *Włączenie/wyłączenie*

Wkładamy kartę pamięci. Przełączamy przełącznik na urządzeniu w pozycję ON. Przyciśnięcie przycisku A na pilocie włączy rejestrator i przejdzie on w tryb czuwania. Zaświeci się czerwona dioda. Aby wyłączyć urządzenie należy te czynności wykonać w odwrotnej kolejności.

Jeśli w trybie czuwania użytkownik nie wykona żadnej czynności w ciągu 1 minuty, urządzenie samo się wyłączy.

### *Nagrywanie w jakości 720p*

W celu uruchomienia nagrywania w jakości HD należy krótko nacisnąć przycisk B na pilocie kiedy urządzenie jest w trybie czuwania. Rejestrator dwukrotnie zawibruje i dioda mignie dwa razy, po czym się wyłączy. Nagrywanie się rozpoczęło. Można je zatrzymać poprzez ponowne, krótkie naciśnięcie tego samego przycisku.

### *Robienie zdjęć*

Aby wykonać zdjęcie należy w trakcie, gdy rejestrator jest w trybie czuwania, nacisnąć przycisk C. Urządzenie zawibruje raz i dioda raz mignie. Zdjęcie zostanie wykonane.

### *Nagrywanie w jakości 1080p*

Nagrywanie w tej jakości rozpocznie się po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku C na pilocie, w czasie gdy urządzenie jest w trybie czuwania. Rejestrator zawibruje raz długo i 2 razy i dioda mignie 2 razy. Aby zatrzymać zapis wystarczy raz nacisnąć krótko przycisk C.

### *Detekcja ruchu*

Aby włączyć nagrywanie z detekcją ruchu należy w trybie czuwania nacisnąć krótko przycisk D na pilocie. Dioda zamiga 3 razy i urządzenie zawibruje 3 razy. Krótkie naciśnięcie wyłącza tryb detekcji ruchu.

### *Formatowanie karty*

Kartę można sformatować w urządzeniu po kliknięciu i przytrzymaniu przez 5 sekund przycisku D na pilocie, w trakcie gdy urządzenie jest w stanie czuwania.

### *Nagrywanie podczas ładowania*

Nagrywanie (720p) podczas ładowania uruchomi się automatycznie po włożeniu karty pamięci, przełączeniu przełącznika w pozycję ON i podłączeniu do zasilacza. Rejestrator w tym stanie nie reaguje na pilota.

### *Ładowanie*

W celu naładowania urządzenia należy podłączyć je do zasilacza USB lub portu komputera z przełącznikiem ustawionym w pozycji ON, ale z wyjątkiem karty pamięci. W związku z dużą pojemnością akumulatora, ładowanie z portu komputera może zająć więcej niż 10 h.

### *Podłączenie do komputera*

Zrzucanie nagrań i ustawianie daty i czasu odbywa się poprzez podłączenie urządzenia do komputera kablem USB.

### *Ustawienie daty i czasu*

W celu ustawienia daty i czasu należy stworzyć plik tekstowy o nazwie TIMERSET.txt. W nim należy zapisać aktualną datę i czas zgodnie z formatem:

RRRRMMDDGGNNSS Y

jeśli chcemy, aby na nagraniach był stempel lub

RRRRMMDDGGNNSS N

jeśli ma się on nie pojawiać (datę i czas nagrania można podejrzeć wtedy z poziomu systemu operacyjnego). Kolejno R- rok, M – miesiąc, D – dzień, G – godzina, N – minuty, S – sekundy.