

# Instrukcja obsługi wykrywacza kamer Wega-i

1. Kamerę można wykryć tylko w strefie, w której ona obserwuje. Wejdź do strefy docelowej (obszar, który może być obserwowany). Poszukaj podejrzanych miejsc, gdzie jest sporo przedmiotów – może być to biurko, szafka, otoczenie łóżka w sypialni itp.
2. Włącz WEGA-i naciskając i przytrzymując przycisk POWER.
3. Wejdź w tryb pracy naciskając i przytrzymując przycisk SEARCH.
4. Używając przykładowej kamery upewnij się, że WEGA-i działa poprawnie patrząc przez wizjer Wega-i bezpośrednio na obiekt kamery – powinien on dość widocznie migać.
5. Przeskanuj w trybie migania diod laserowych wszystkie prawdopodobne miejsca, w których można zainstalować ukrytą kamerę wideo. Są to zazwyczaj miejsca w górnej części pomieszczenia, zwłaszcza pod sufitem. Zwróć uwagę na płytki sufitowe, czujniki dymu, gazu i ruchu oraz wszelkie inne urządzenia.
6. Białe tło może maskować kamerę, ponieważ taka powierzchnia odbija również promienie IR. Dlatego należy zachować ostrożność podczas sprawdzania białych powierzchni. Wypróbuj różne pozycje i kąty patrzenia. Zmieniaj pozycję kilka razy.
7. Reguluj moc promieniowania IR w zależności od odległości od badanej powierzchni.
8. Świecąca czerwona kropka może być oznaką ukrytej kamery wideo. Jeśli zauważysz, że podejrzany punkt się zmienia, lekko zmień ustawienie, aby sprawdzić, czy nie jest to fałszywa reakcja metalowego obiektu lub jasnej powierzchni. Jeżeli nie - zacznij fizyczną inspekcję tej lokalizacji.

