

## PODSŁUCH GSM W LISTWIE ZASILAJĄCEJ.

### UWAGA

**Przed rozkręceniem listwy upewnij się, że jest ona odłączona z sieci 230V!**

Urządzenie w listwie nie posiada blokady SIMlock, można do niego zastosować kartę SIM dowolnego operatora. **Karta SIM nie może być zabezpieczona kodem PIN.** Karta przed użyciem powinna być aktywowana (wykonać jedno odebrane połączenie z tej karty).

### Uruchomienie

1. Rozkręć listwę (**upewnij się, że jest ona odłączona z sieci 230V**).
2. Wsuń zaślepkę karty SIM, wsuń kartę SIM w slot, wsuń zaślepkę karty.
3. Skręć obudowę listwy, następnie podłącz wtyczkę do sieci 230V.
4. Po ok. 30s urządzenie będzie w stanie gotowości.
5. Aby słyszeć dźwięki z otoczenia listwy wystarczy zadzwonić na numer karty znajdującej się w urządzeniu. Uwaga, po zakończeniu połączenia należy odczekać kilka minut przed wykonaniem kolejnego, wykonanie połączenia jednego po drugim może powodować efekt głuchego mikrofonu.

Urządzenie konfiguruje się wysyłając na numer karty w urządzeniu wiadomości SMS, poniżej przedstawiamy opis poszczególnych komend.

1. SMS o treści **666** aktywuje detekcję dźwięku, gdy dźwięk przekroczy ok. 40dB urządzenie oddzwoni na numer z którego wysłaliśmy komendę.
2. SMS o treści **444** wyłącza tryb detekcji głosu.
3. SMS o treści **999** wymusza ponowne uruchomienie urządzenia.

Przyjęcie każdej z komend jest potwierdzane SMSem zwrotnym.

Urządzenie nie wydaje żadnych dźwięków.

Listwa posiada akumulator podtrzymujący pracę urządzenia po zaniku napięcia 230V.

