

## Funkcja podsłuchu w lokalizatorze (Coban)

SMS potrzebne do przestawiania trybów to:

- **monitor123456** (tryb podsłuchu)
- **tracker123456** (tryb lokalizatora)

123456 to zwyczajnie domyślne hasło urządzenia, jeżeli nie zostało zmienione

### Ustawienie trybu podsłuchu

Należy wysłać na numer karty SIM SMS o treści **monitor123456** - urządzenie po kilku sekundach odpowie "Monitor OK". Oznacza to, że lokalizator przestawił się w tryb podsłuchu i od tej pory, każde połączenie będzie odbierał - pozwalając na odsłuch otoczenia.

### Powrót do trybu trackera

Analogicznie, aby znów wrócić do trybu kiedy po każdym połączeniu lokalizator odrzuca nasz telefon i po chwili przesyła mapkę na SMS, należy wysłać na numer karty SIM SMS o treści **tracker123456** - urządzenie po kilku sekundach odpowie "Tracker OK". Od tej pory do wysłania kolejnej komendy lokalizator będzie działał w trybie tracker.

### Uwagi

Jeżeli lokalizator odpowiada "...FAIL" oznacza to, że błędnie podaliśmy komendę lub jeżeli nie ma żadnej odpowiedzi dodatkowo mogła wyładować się bateria, lub skończyły się środki na karcie SIM.

**W niektórych modelach zabezpieczonych przed wilgocią osłoną w postaci gumki - może być konieczne zdjęcie tej osłony aby mikrofon działał prawidłowo. Lokalizator traci wtedy hermetyczność.**